



## HX 3000

PORTABLE POWER

Bereich 50Hz Intens

### PRODUKTVORZÜGE

- Profi-Motor HONDA
- Kompakter Rahmen mit Stoßband
- Robustes und leistungsfähiges Material

### Divers

#La robustesse, l'endurance et la simplicité requises en cas d'utilisations répétées et de conditions difficiles.



This product is QUALIGEN certified. Defined by the SIMOTHERM and GIGREL professional organisations, the QUALIGEN charter is intended to provide a label for equipment compliant with current regulations (user safety, noise level, power, sales information, After Sales Service) in order to provide the highest level of quality of our and thus to guarantee the users safety.

## HX 3000

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

Bereich	Intens
Frequenz (Hz)	50
Max. Leistung (LTP) (kW)	3
Max. Leistung (LTP) (kVA)	3.75
Nennspannung (V)	230
Phasenzahl	Einphasig
#Puissance acoustique garantie	95
Lw(A)	
Schallpegel dB(A) in 1m	81
Entfernung	
Schallpegel dB(A) in 7m	67
Entfernung	

### TECHNISCHE DATEN MOTOREN

Marke Motor	Honda
Motor Type	GX 200
Verteilung	O.H.V.
Start	Anlasser
Kraftstoff	Benzin (bleifrei)
Autonomie (h)	2.4
Verbrauch (L/h)	1.3
Tank (L)	3.1
Ölschutz	Ja
Hubraum (cm3)	196
Öfüllmenge (l)	0.6

### TECHNISCHE DATEN GENERATOREN

Modell	Ohne Ring und Bürste
Regelung	Mechanik
Schutzklasse	IP 23
Isolierklasse	H

### BESCHREIBUNG ANSCHLÜSSE UND SCHALKASTEN

2 Anschlüsse 230V 10/16A - Ausschalter

### ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Länge {cm}	59
Breite {cm}	46
Höhe {cm}	43
Nettogewicht (kgs)	41

### VERPACKUNG

Verpackungsart	Karton
Länge (cm)	60.5
Breite (cm)	46
Höhe (cm)	44
Palettentyp	140/111
Anzahl der Kartons pro Palette	15
Palettenhöhe (cm)	145

## LIEFERBARES ZUBEHÖR



Entleerungstrichter



Betriebs- und Wartungsanleitung

## OPTIONEN



R01

Differentialschutz R01

Diese Schaltanlage enthält den Betriebsstundenzähler und den Fehlerschutzschalter



R05M

Manueller Quellenumschalter

Der manuelle Quellenumschalter erlaubt den Anschluss eines Stromerzeugers an eine Wohnunterkunft und eine manuelle Auswahl der Stromquelle bei Ausfall und Rückkehr des Netzstroms.



R06

Transportkarren-Bausatz R06

Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger 2 und 3 kW



R15

Quick Lock R15

Speziell entwickelt für die Anpassung an Ihren SDMO-Stromerzeuger, bietet dieser Abwickler dem Anwender dank seines 20 m langen Kabels (3X1,52H07-RNF) ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Im Interesse Ihrer Sicherheit ist er mit einem Stecker mit Differentialschutz ausgestattet.



R18

Wartungssätze für Motoren HONDA R18

10 Wartungssätze für Motor HONDA GX160 et GX200 (außer SH2500, Alizé 3000 und SH3000).



RBH1

Ölkanister RBH1

Karton mit 20 Ölkanistern von 1L(SAE 15W40).



RBH0-5

Ölkanister RBH0-5

Karton mit 24 Ölkanistern von 0,5L(SAE 15W40).



RHO

Schutzhülle RHO

Transportkarren-Bausatz für Stromerzeuger von bis zu 6 kW



RPM

Für die Verbindung Ihres Stromerzeugers mit der Erde. Verzinkter Stab von 1 m Länge, geliefert mit einem Kabel von 2 m Länge und 10mm<sup>2</sup> Querschnitt.



RPQ

Erdungsstab RPQ

Automatischer Start bei Netzausfall (einschließlich Motorvorwärmung, Batterieladegerät, Umschalter Normal-/Notbetrieb)